

PRIMARY CURRENT INJECTION SET

Model : HTS204



دستگاه تزریق جریان اولیه مدل HTS204

- * تست جریانی کلیدهای قدرت LV
- * تست رله های اولیه PRIMARY
- * تست نسبت تبدیل CT
- * تست جریانی رله باسبار با تزریق اولیه
- * تست پیوستگی مدارات اولیه-پیوستگی باسبار-پیوستگی شبکه زمین

قابلیت ها

- ۱- این دستگاه دارای ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت و ۵۰ هرتز و خروجی جریان ۰-۲۰۰۰ آمپر می باشد.
- ۲- قابلیت انتخاب حداکثر جریان خروجی متناسب با ولت آمپر مصرف کننده (بار)، به این ترتیب که با تغییر آرایش اتصالات خروجی دستگاه میزان ولتاژ خروجی و متناسب با آن جریان تغییر خواهد کرد.
- ۳- قابلیت اندازه گیری زمان تزریق جریان توسط تایمر تعبیه شده بر روی دستگاه
- ۴- دارای دو پورت START/STOP به منظور اندازه گیری زمان تست
- ۵- انتخاب سطح جریان با توجه به آرایش اتصالات به کمک کلید SELECT.
- ۶- مقدار جریان خروجی دستگاه توسط ولوم اصلی مدار تغییر می کند.
- ۷- مقدار جریان لحظه ای برحسب TRUE RMS و زمان تزریق جریان بر روی نمایشگر قابل رویت میباشد.
- ۸- دقت اندازه گیری جریان ۳درصد- زمان ۰.۱ درصد و حداکثر ولت آمپر خروجی دستگاه ۴۰۰۰ ولت آمپر میباشد.
- ۹- سبک و قابل حمل دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش
- ۱۰- در صورت نیاز کاربران، شرکت مهندسی هیربدان نیرو آمادگی ساخت دستگاه تزریق جریان اولیه در رنج های جریان بالاتر (کیلو آمپر) را دارد.